

ایگنایتور لامپ های گازی (سدیمی و متال هالید) :

198-264	198-264	185-264	V	ولتاژ ورودی
50-60	50-60	50-60	HZ	فرکانس ورودی
3-4	3-4	1.8-2.4	KV	ولتاژ راه انداز
60-90	60-90	60-90	Deg	زاویه پالس
3	3	6		تعداد پالس در هر سیکل مثبت
2.2>	2>	1>	w	تلفات
100-250	100-150	35-70	W	توان لامپ سدیم
35-250	35-150	-----	W	توان لامپ متال هالید
185/180	185/180	160/160	v	ولتاژ آستانه /قطع
1.5	2	4	m	ماکزیمم فاصله تا لامپ
100	100	100	c	ماکزیمم دمای بدنه
-20	-20	-20	C	مینیمم دمای کار